付録

周辺機器のご紹介

■ 雷池パック(64SOUAA) ■ 卓上ホルダ(SOY02PUA) ※ 海外兼用



※ 海外兼用

■ ソニー・エリクソン 電池充電器セット04 (64SOPTA)(別売)

■ ソニー・エリクソン TV出力ケーブル01 (01SOHTA)(別売)

※ 海外兼田





■ 骨伝導レシーバマイク01 ■ 共通DCアダプタ01 (0201QUA)(別売)

※国内専用

※国内専用

(0201PEA)(別売)





■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)



■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売) AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

- ※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- ※共通ACアダプタ01は日本国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02を ご使用ください。
- ※ AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHAは共通ACアダプタの2と共通の仕様で
- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)*1
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)*2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)^{※2}
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)*2
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA)(別売)*
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)*2
- ※2 国内専用

/// memo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www. au.kddi.com) にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせ ください。
- ○本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入 いただけます。

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話からは:バーコード(QRコード)よりアクセスでき ます。



電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。

Mmemo


- ◎本製品は、リアカバーをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。リアカバーが浮いていることのないよう、確実に閉じてロックレバーを合が見える位置に切り替えてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。防水性能について詳しくは、「防水性能について(ト) (46)をご参照ください。
- ◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.40)をご参照ください。

■ 雷池パックを取り外す

■ リアカバーを取り外す

ロックレバーを矢印の方向へスライドさせ⊳が見える位置に切り替え(1-1)、リアカバーを矢印方向に持ち上げます(1-2)。

2 電池パックの取り出し用ツメに指をかけ矢印方向に持ち 上げて取り出す





- ◎リアカバーを取り外すときは、ゴムパッキン(▶P.48)に触らないようご注意ください。ゴムパッキンに爪などで傷が付き、防水性能が保たれなくなる場合があります。
- ◎電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.65「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

電池パックを取り付ける

- 本製品と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印 方向にはめ込む
- リアカバーを斜めにして、ツメを本体の差し込み口に差し 込んでから、リアカバーをカチッと音がするまで押し、取 り付ける
- 3 リアカバーの矢印6箇所を押さえ、浮きがないことを確認 する
- ロックレバーを矢印の方向へスライドさせ歯が見える位置に切り替える

骨が見えていると、ロック状態です。



Mmemo

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよびリアカバー破損の原因となります。
- ◎ リアカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態でリアカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

共通DCアダプタ01 (別売)を使用して 充電する

電池パックを本製品に取り付けた状態で充電してください。

🚺 本製品に共通DCアダプタ01(別売)を接続する



共通 DC アダプタ 01 (別売)

本製品を開いて、側面にある外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約160分です

本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。 充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外し ボタンを、押しながら引き抜く




- 4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる
- 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

Mmemo

◎ 充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ソニー・エリクソン電池充電器セット04 (別売)を使用して充電する

電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを 矢印方向にはめ込む



2 電池充電器のプラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む

電池充電器の充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると充電ランプが消灯します。

そ電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを持ち上げて取り外す

//memo

◎ 充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ステレオイヤホン(別売)を使用する

ステレオイヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)と接続して使用します。

- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)とステレオイヤホン(別売)を接続する



本製品に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

本製品を開いて、側面にある外部接続端子カバー(₹-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し、て平行になるように差し込みます(₹1-2)。

Mmemo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にステレオイヤホン(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、ステレオイヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)/ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 (別売) と平型スイッチ付イヤホンマ イク(別売) / 平型ステレオイヤホンマ イク(別売) / 骨伝導レシーバマイク01 (別売) を接続する

外部接続端子用 イヤホン変換 アダプタ01(別売)



マイク(別売)

マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

る製品に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

本製品を開いて、側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子 用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し て平行になるように差し込みます。

Memo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、ステレオイヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

■電話をかける

電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを "ピピッ"と音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると诵話が終了します。



- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。

電話を受ける

着信中にマイク(別売)のスイッチを"ビピッ"と音がする まで押す

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
➡ を押しても電源 が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.6 P.62
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.358
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.62
	🚰 を1秒以上長押ししていますか?	P.63
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.6 P.62
	「オートパワーオフ(M553)」が設定され ていませんか?	P.348
電源起動時のアニメー ション表示中に電源が 切れる	電池が切れていませんか? *電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.6 P.62
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.63
	au ICカードが挿入されていますか?	P.66
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.99
	電話番号入力後、【ごを押していますか?	P.99
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.112
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていませんか?	P.342
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限されていませんか?	P.340
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか?	P.347
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.70
	サービスエリア外にいませんか?	P.70
	電源は入っていますか?	P.63

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	au ICカードが挿入されていますか?	P.66
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.112
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか?	P.343
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか?	P.347
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.219
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.64
	内蔵アンテナ付近を指などでおおってい ませんか?	P.59
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.112
着信ランプは 点滅するが 着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.332 \ P.335
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」 「サイレントマナー」になっているか「オリ ジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定 されていませんか?	P.308
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.62
	電池パックは正しく取り付けられていま すか?	P.358
	卓上ホルダや充電端子などが汚れていま せんか?	P.62
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.63
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー 操作が無効になっていませんか?	P.307
	「オートロック(M411)」が設定されてい ませんか?	P.339
EZ FeliCa対応機能が 使えない	電池が切れていませんか?	P.6 P.62
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック (M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定 されていませんか?	P.200 P.339 P.340

こんなときは	ご確認ください	参照
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.66
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.65 P.67
充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.6 P.62 P.65
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.309
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.4
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多く ありませんか?	P.70
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.70
プーッ、プーッ…]と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の 方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明が すぐに消える	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯 時間が短く設定されていませんか?	P.338
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が「Level1」に設定されていませんか?	P.99
	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.60
平型ステレオイヤホン マイク(別売)のマイク が使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」 に設定されていませんか?	P.335
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか?	P.257
止まる、音声が止まる、 ノイズが出る	TV内蔵アンテナ付近を指などでおおって いませんか?	P.257
	視聴している場所が「チャンネル設定」と 合っていますか?	P.266
	本体を開くと、感度が向上します。	P.257
時刻が表示されない	本製品本体の時刻が消去されています。	P.65

こんなときは	ご確認ください	参照
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	□ を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- - →[auお客さまサポート]
 - →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

//memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

Mmemo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風0077-7-113**(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で □→[トップメニュー・検索]

→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]
** メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

+ プラウタナル	# # # # LAP	年 料 今 早
サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
	フルサポートコースでご した場合	契約のau電話を盗難・紛失
④ 紛失時あんしん サービス注:盗難・紛失の場合、 解除料の減額	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
所はいえば もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	1ースでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,000円(税込)	新しいau電話購入代金 最大6,120円(税込)OFF

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし

// memo

修理代金割引サービス

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意·改造(分解改造·部品の交換·塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進早します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ/データフォルダの詳細情報

▋データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	フォト/ピクチャ(JPEG/PNG/ ロード)/Gードアニメ/デコレーション エモジ	ボイス/メロディ/着うた。	ムービー/EZムービー	ビデオクリップ	着F-ash	ന— യ യ⊏®	
着信音関連	音声着信音		0	0		0		ı
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		0					
音関連	オープン音 クローズ音		0					
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		0					

登録先	データの種類	フォト/ピクチャ(JPEG/PNG/ リオト/ピクチャ(JPEG/PNG/	ボイス/メロディ/着うた。	ムービー/EZムービー	ビデオクリップ とこの もって ので購入した ここのの Musicの もって ので購入した ここのの Musicの せって ので購入した着うた フルック アンジャング マング・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	着F-ash	F-ash*
音関連	アラーム音		0	0	0	0	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		0	0		0	
着信画像	音声着信画像	0		0			
関連	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	0					
画像関連	ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	0					
	待受画面	0					0
	アラーム画像	0					
	スケジュール画像 タスクリスト画像	0		0			
アドレス帳 関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		0	0		0	
	個別メール受信音 グループメール受信音		0				
	アドレス帳画像 ブロフィール画像 グルーブ音声着信画像 グルーブメール受信画像	0		0			

(): 登録できます。

//memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データ形式によっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、デコレーションエモジバック、受信メール、 送信メール、コンテンツバック、EZアプリアーカイブ、不 明ファイル

■編集できる画像の一覧

				迪	像編	集		画	Z
画像 種類	画像サイズ		フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	アイルサイズ変換
JPEG	壁紙(標準)	横240× 縦320	0	0	0	0	0	×	×
	壁紙(ワイド)	横480× 縦800	0	0	0	0	0	0	×*1
	壁紙 (フルワイド)	横480× 縦854	0	0	0	0	0	0	× ^{∗1}
	0.3M	横640× 縦480	0	0	0	0	0	0	0

				画	像編	集		画	ファ
画像種類	画像生	ナイズ	フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	アイルサイズ変換
JPEG	1 M	横1,280× 縦960	×	×	×	×	×	0	0
	2M	横1,600× 縦1,200	×	×	×	×	×	0	0
	2M(ワイド)	横1,920× 縦1,080	×	×	×	×	×	0	0
	ЗМ	横2,048× 縦1,536	×	×	×	×	×	0	0
	5M	横2,592× 縦1,944	×	×	×	×	×	0	0
上記以外の JPEG、PNG、 GIF	横1~854>	≺縦1~854	0	0	0	0	0	×	×

- ○:編集可能 ×:編集不可
- ※1 100KBを超えた場合はファイルサイズ変換できます。

Memo

- ◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎512KBまたは画像サイズが854×854を超えるデータは画像編集できません。
- ◎ 150KBを超えるGIFデータは画像編集できません。
- ◎ データサイズによっては編集できない場合があります。

付録/索引

■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	3.2MB、3,264×2,448
		または
		2,448×3,264以下
	.gifpng	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、
		94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB、
		10×10~480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.m3f、.mqf	500KB、240×240以下*1
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ	.kmf	
(EZ配信)/着うたフル [®]		
着うたフルプラス™	.kmf	20MBまで
(EZ配信)		
PC配信/	.kmf	75MBまで
CD読込み(HE-AAC)		
PC配信/	.kmf	320MBまで
CD読込み(ATRAC)		
着うたフルプラス™	.kmf	20MBまで
(PC配信)		
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

^{※1} m3fの場合、再生可能サイズは120×120以下となります。

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe/ .jpg/.jpeg	40
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	۵
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	4
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs	etc
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	*
ライセンス未取得データ	.kcf	

//memo

- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

	拡張子	送信できるデータサイズ
	.jpe/.jpg/.jpeg	2MB
Г	.swf、.mcx	100KB
	.kpl	300KB
	その他	500KB

■Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.pnggifjpe/ .jpg/.jpeg	₹
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	D
ボイス	.qcp、.hvs、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc,.3gp,.3g2	
クーポン情報	.auc	4
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	etc
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	*
ライセンス未取得データ	.kcf	
装飾データ(デコレーションメールの添付 の場合は無効)	.ntl	Tax

Mmemo

◎ データによって、受信できるデータサイズが異なります。

	拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
	.jpe/.jpg/.jpeg	2,803KB(2MB)
	.swf、.mcx	137KB(100KB)
Н	その他	685KB(500KB)

機能リセット(M452)でリセットされる内容

通話料金表示(M13)		リセット対象	機能リセット後
通話料金レート(M14) 1.0倍 音声着信 (M211) 音量 Level3 画像 着信アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 Eメール受信 (M212) 音量 Level3 画像 Eメール受信売アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 音量 Level3 画像 Eメール受信売アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 音量 Level3 画像 Fャイム3 Eメール受信 (M213) 音量 Level3 画像 Fャイム3 音量 Level3 画像 アイム3 音量 Level3 画像 アイム4 音量 Level3 画像 アイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 お知らせ受信 (M214) OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 お知らせ受信 (M214) OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 に対フータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5			
音声着信 (M211) 音量 パターン2 画像 着信アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 Eメール受信 (M212) 音 チャイム2 画像 Eメール受信完了アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Eメール受信 (M213) Eメール受信完了アニメ1 がイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 お知らせ受信 (M214) 音 ボイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 にvel3 バイブレータ のFF ランプ ボイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 にからう 中間設定 鳴動時間:5秒 中間設定 いイブレータ のFF ランプ メロディ連動 ・カラー5 ・ アイレ名 ・アイレ名 ・カラー5 ・アイレ名 ・ アイレ名 ・アイレ名 ・ アイレ名 ・アイレ名 ・ アイレ名 ・アイレ名 ・ アイレ名 <td colspan="2"></td> <td>-</td>			-
(M211)		· · · ·	- 1,54
画像			
バイブレータ OFF ランプ	(M211)		
EX-ル受信 (M212) 音 メロディ連動 (色:カラー5 画像 EX-ル受信完了アニメ1 (M213) 指定外 EX-ル受信 (M213) 音 EX-ル受信完了アニメ1 (M213) 指定外 EX-ル受信 (M213) 音 上evel3 (M213) 画像 EX-ル受信完了アニメ1 (M214) 上evel3 (M214) 前脚時間 EX-ル受信完了アニメ1 (M214) お知らせ受信 (M214) 上evel3 (M214) 音量 チャイム4 (M214) 音量 上evel3 (M214) お知らせ受信 (M214) 上evel3 (M214) お知らせ受信 (M214) 日 (M214) 音量 チャイム4 (Evel3) バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 (色:カラー5) 鳴動時間 時間設定 (鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound			
EX-ル受信 (M212) 音量 チャイム2 盲量 Level3 画像 EX-ル受信完了アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 音量 Level3 画像 FX-ル受信完了アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 お知らせ受信 (M214) 音量 基量 Level3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 に対力ラー5 時間設定 鳴動時間:5秒 に対力ラー5 いまり一ち ・アイレタ のFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 ・開動時間:5秒 ・アインタ ・アインタ のFF ランプ メロディ連動 ・カラー5 ・開動時間:5秒 ・アインタ ・アインタ ・アインタ ・アインタ ・アインタ ・アインタ ・アインタ ・・アインタ ・アインタ ・・アインタ ・アインタ ・・アインタ ・アインタ			
EX-ル受信 (M212) 音量 チャイム2 画像 EX-ル受信完了アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 音量 Level3 画像 デャイム3 音量 Level3 画像 バイブレータ OFF ランプ デッカー5 時間設定 鳴動時間 暗動時間 上evel3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 電量 Level3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 にメール受信 時間設定 鳴動時間:5秒 にメール受信 音 アイレータ のFF ランプ メロディ連動 ・カラー5 鳴動時間:5秒 等間 に対していまり ・		ランプ	
The state of			
画像 EX-ル受信完了アニメ1 I/イブレータ OFF フンブ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間 EX-ル受信完了アニメ1 I/イブレータ OFF フンブ メロディ連動 色:カラー5 I/イブレータ OFF フンブ メロディ連動 色:カラー5 I/イブレータ OFF フンブ メロディ連動 DES I/イブレータ I/イブレータ I/イブレータ I/イブレータ I/イブレータ I/イブレータ OFF フンブ Xロディ連動 I/イブレータ OFF フンブ Xロディ連動 I/イブレータ OFF フンブ Xロディ連動 I/イブレータ OFF フンブ Xロディ連動 I/イブレータ I/イブレ		音	
パイブレータ OFF ランブ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 指定外 EXール受信 (M213) 音 Level3 画像 EXール受信完了アニメ1 パイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 お知らせ受信 (M214) 音 Level3 ボイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound	(M212)	音量	Level3
ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 指定外 EXール受信 (M213) 音 チャイム3 盲量 Level3 画像 EXール受信完了アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 お知らせ受信 (M214) 音 Fャイム4 音量 Level3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound		画像	Eメール受信完了アニメ 1
### (### ### #########################		バイブレータ	OFF
鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 音		ランプ	メロディ連動
指定外 音 チャイム3 音量 Level3 画像 Eメール受信 (M213) 音量 Level3 画像 Eメール受信完了アニメ1 OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 音量 Level3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 DFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 EP サャイム4 音量 Level3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound			色:カラー5
指定外 EXール受信 (M213)		鳴動時間	時間設定
EX-ル受信 (M213) 音量 Level3 画像 EX-ル受信完了アニメ1 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 お知らせ受信 (M214) 音量 Level3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound			鳴動時間:5秒
M213		音	チャイム3
回像 EX-ル受信元] アニメ バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間 5秒 音量 Level3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間 時間設定 鳴動時間 時間設定 鳴動時間 時間設定 鳴動時間 時間設定 鳴動時間 5秒		音量	Level3
ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 お知らせ受信 (M214) 音 チャイム4 音量 Level3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound	(M213)	画像	Eメール受信完了アニメ1
色:カラー5 鳴動時間		バイブレータ	OFF
鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 音量 チャイム4 音量 Level3 バイブレータ OFF ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound		ランプ	メロディ連動
鳴動時間:5秒 お知らせ受信 音			色:カラー5
お知らせ受信 (M214) 自量		鳴動時間	
The image of the content of the			鳴動時間:5秒
CXール受信 E			
ランプ メロディ連動 色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound	(M214)		Level3
色:カラー5 鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound		バイブレータ	OFF
鳴動時間 時間設定 鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly"Startup Sound		ランプ	
鳴動時間:5秒 Cメール受信 音 "Rolly"Startup Sound			色:カラー5
Cメール受信 音 "Rolly" Startup Sound		鳴動時間	
			鳴動時間:5秒
(M215) 音量 Level3		音	"Rolly" Startup Sound
	(M215)	音量	Level3

Ţ	Jセット対象	機能リセット後
Cメール受信	画像	Cメール受信完了アニメ1
(M215)	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:5秒
号外ニュース 受信(M216)	音	チャイム1
文信(IVI2 I 0)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	OFF
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:5秒
キー操作音(Ma	231)	OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音	音量	OFF
(M234)	音色	オープン音 1
クローズ音	音量	OFF
(M235)	音色	クローズ音 1
充電開始音(Ma	236)	Level3
充電完了音(Ma	237)	Level3
ウェイク	音	ウェイクアップ音1
アップトーン	音量	Level3
(M238)	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
パワー	音	パワーオフ音 1
オフトーン (M239)	音量	Level3
(IVIZOS)	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
() - TT NT (色:カラー5
イヤホン種類(マイクなし
音出力先(M24	12)	イヤホン+スピーカー

Ţ	Jセット対象	機能リセット後
オート着信(Ma	243)	OFF 応答時間:5秒
通話中ランプ	設定	OFF
(M251)	パターン	パターン1
	色	カラー1
不在お知らせ(M252)	OFF
防犯ブザー(Ma	26)	OFF
待受画面(M31	1)	BRAVIA(Still image)
表示情報設定 (M312)	待受テロップ	表示設定:常に表示 スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう
	待受ウィンドウ	常に表示
	検索ウィンドウ	非表示
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)
	時計/カレンダー	OFF
メール送信中画	面(M313)	メール送信アニメ1
メール受信中画	面(M314)	メール受信アニメ 1
EZ接続画面(N	1315)	EZ接続アニメ
サブディスプ レイ(M316)	待受画面	サブディスプレイテロップ: ON 時計: ノーマル 着信時相手表示: ON
	コントラスト調節	Level3
ディスプレイ	照明点灯時間	10秒
照明(M321)	微灯時間	30秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M32	22)	ON
充電中表示(M:	323)	OFF
入力文字(M331)		やや大
メール表示(M332)		中
EZweb表示(M333)		中
アドレス帳(M334)		やや大
履歴(M335)		やや大
電話番号(M336)		やや大
文字フォント(M34)		スタンダード(ゴシック)
Set Languag	e(M35)	日本語

<u> </u>	リセット対象	機能リセット後
オートロック(M411)		OFF 再ロック:OFF
FeliCaロック(M412)		OFF クイック解除:OFF クイック解除コード設定:設定なし クイック解除時間:5分
アドレス帳ロッ	ク(M413)	OFF 着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	指定時間	3分
(M414)	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制	限(M421)	OFF
EZweb制限(N	1422)	OFF
PCサイトビュ-	-アー制限(M423)	OFF
メール制限(M4	124)	OFF
EZアプリ制限(M425)	OFF
Media Tuner#	訓限(M426)	OFF
シークレット(1	M427)	表示しない
着信拒否 (M43)	指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知	I(M46)	ON
送出確認設定(N	M482)	ON(確認あり)
ルート認証局(M483)		すべて有効
入力設定	入力方式	かな方式
(M514)	日本語予測	ON
	英語予測	英文
ダウンロード辞	書(M515)	設定クリア
	一括設定	ノーマル
(M516)	カーソル移動	待ち時間:目盛り4 リピート間隔:目盛り3

リセット対象		機能リセット後
入力詳細設定 (M516)	数字キー長押し	ON 待ち時間:目盛り6 リピート間隔:目盛り6
	自動移動	ON 待ち時間:目盛り9
候補内キー操作	(M517)	上下左右キー操作
文字種キー(M!	518)	クイック選択
電波OFFモート	ヾ(M52)	OFF
新着通知優先(M54)	ON
自動時刻補正(M551)	自動補正
オートパワー	ON/OFF設定	OFF
オン(M552)	時刻設定	6時00分
	ON/OFF設定	OFF
オフ(M553)	時刻設定	0時00分
市外局番メモリ	J (M562)	OFF
USB設定(M5	73)	接続時に選択
USB充電(M5	74)	ON
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M581)	リマインド機能	ON
	ソフトウェア更新用 データ	データなし
統計データ送信	i機能(M583)	データ送信する

その他の機能

Ĺ	ノセット対象	機能リセット後
メインメニュー	-設定	BRAVIA
待受ショート カット	ユーザー設定アイコン	PlayNowへ接続、アラーム、カレン ダー/スケジュール、番組スピード サーチ、BRAVIA・スライドビデオ、 文字フォント、メディアスタイル起 動
ケータイアレン	/ジ設定	BRAVIA
クイック アクセス メニュー	メニューの種類 よく使うメニューのアイ コン	よく使うメニュー メモリなし

Į.	Jセット対象	機能リセット後
受話音量		Level3
発信履歴/ 着信履歴/ 受信メール 履歴/送信 メール履歴	フォト表示	OFF
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示	OFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、C メール受信設定:すべてOFF
時計/ カレンダー	カレンダー/ スケジュール	カレンダー表示:1ヶ月リスト表示 休日 設定:2000〜2011年は日曜・祝日、その他は日曜 祝日設定:解除 フォト表示:0N
	アラーム	アラーム設定:OFF アラーム時刻:O時OO分 繰返し:1回のみ アラーム名:アラーム1~10 アラーム音:アラーム音1 スヌーズモード:OFF アラーム音量:Level3 アラーム画像:アラーム通知 アニメ1 パイプレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間:3分 音:カウントダウンタイマー音1 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄 モード:LAP

Ĺ	Jセット対象	機能リセット後
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	発着信音量: すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 号外ニュス受信:OFF ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ タスクアラーム:パターン5 一括設定:パターン1 アラーム音量:すべてOFF 操作音量:すべてOFF
カメラ	カメラモード	フォト(カメラモード)
フォト	撮影サイズ	フォト(壁紙モード):壁紙(フルワイド)
	→* /	フォト(カメラモード) :5M
	ズーム FV値	1.0倍 ±0.0FV
	連写速度	はやい
	連写枚数	9枚
	表示サイズ切替	拡大表示
	ステータス表示切替	通常表示
	シーンセレクション	AUTO
	顔検出	OFF

Į.	ノセット対象	機能リセット後
フォト	撮影	フォーカス設定:通常 フォトライト:OFF 手ブレ補正:OFF 測光モード:中央重点 セルフタイマー:OFF 撮影補助線:OFF シャッター音:カシャ! ちらつき補正:AUTO
	調整	フォト画質: ノーマル ホワイトバランス: AUTO ピクチャエフェクト: (設定なし) フレーム: (設定なし) 日付スタンプ 設定: OFF 文字色設定: ブラック
	設定	GPS情報:(設定なし) 笑顔レベル:中 縦横判別:ON 自動保存設定:OFF
ムービー	録画モード	高品質L
	ズーム	1.0倍
	EV値	±0.0EV
	表示サイズ切替	拡大表示
	ステータス表示切替	通常表示
	シーンセレクション	AUTO
	撮影	フォーカス設定:通常 フォトライト:OFF セルフタイマー:OFF 録画開始/終了音:ピッ/ピッピッ ちらつき補正:AUTO
	調整	ホワイトバランス:AUTO 録画音声:音声あり
	設定	GPS情報:(設定なし) プレビュー設定:手動再生
データ フォルダ	サムネイル/リスト 切替え	リスト

リセット対象		機能リセット後
データ フォルダ	ムービー再生方法	全画面再生/拡大再生:拡大再生 (高品質L)、全画面再生(ビデオ QVGA/ビデオVGA)
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	ページスクロール設定	1行
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	PlayNow
EZニュース	天気エリア設定	設定なし
EX	占い生年月日設定	設定なし
検索	透明度選択	0%
ウィンドウ	検索エンジン指定	毎回選択
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない 指定番号の設定:受信する 指定番号リスト:登録なし
	現在地メニューURL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリ スト:登録なし 応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない*1
LISMO	音量	12
Player	サウンド設定	DBEX設定: ON イコライザ設定: Normal BASS設定(イヤホン): OFF サラウンド設定(イヤホン): OFF

		IMANELLI I I
	Jセット対象 	機能リセット後
LISMO Plaver	ビデオサウンド設定	DBEX設定:OFF イコライザ設定:ノーマル
Player		イコブイリ設定・ノーマル BASS設定(イヤホン):OFF
		サラウンド設定(イヤホン):OFF
	AVLS設定	Normal
	明るさ設定	自動調節モード
	表示画質設定	ノーマル
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ	毎回表示する
	利用確認設定	中国农小乡心
	作成者名登録	データなし
EZアプリ	待受EZアプリ	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーション	ON
	バイブ	
auケータイ	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ
クーポン		クーポン保存設定:自動保存
		接続設定:通常
		重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定:
)と連携UnL設定・ http://walk.eznavi.jp/map/
au Media	起動時	初回起動
Tuner	録画先設定	データフォルダ
T di loi	字幕設定	ON
	9 111 111 11	011
	音声設定	出力先:オート 主副切替:主音声
		主副切管・王百戸 音声出力効果:DBEX(ON)
	画面設定	画質:ノーマル
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	画員・フーマル モーションフロー: OFF
		長時間視聴: OFF
		明るさ:自動調節モード
		ピクト表示:ON
	着せ替え設定	Monotone
	チャンネル設定	設定なし

	リセット対象	機能リセット後
au Media	オフタイマー	設定しない
Tuner	タイムシフト再生	ON
	通信確認設定	ブラウザ通信時:初回起動時設定に 準ずる
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認:表示する セキュア通信確認:表示する
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	フォルダロック	OFF
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する 動画:60KB
		音声:60KB
		静止画: 137KB
		プレイリスト:60KB
		装飾データ: 10KB ラッピングメールデータ: 137KB
	フォルダ表示	フォルダ表示する
	(受信ボックス)	1 377 20313
	ラッピングメール表示	ラッピングメール表示する
	デコレーションアニメ 表示	デコレーションアニメ表示する
	ガイド表示	ガイド表示しない
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容
	プトレス変換返信	のうべの「エルントリック五字が」」口
	フォルダ表示	フォルダ表示する
Cメール		

Į.	ノセット対象	機能リセット後
Cメール	緊急地震速報	受信設定:受信する
		マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号の設定:OFF
		アドレス帳登録外:OFF
		Eメールお知らせ:OFF ON
D	フォルダ表示	0.14
Bluetooth® 機能	登録機器一覧	OFF(スピーカー/イヤホン)
17支付6	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
5011 (111)	確認画面表示	表示する
PCサイトビュ·	- <i>y</i> -	PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様
		Fを17つに場合と回像 ▶P.210[PCサイトビューアーを
		設定する」
カロリー	性別	女性
カウンター	生年月日	設定なし
設定	身長	設定なし
	体重	設定なし
	歩行時歩幅	設定なし
	走行時歩幅	設定なし
	カウンター設定	OFF
	カウンターリセット時刻	0時00分
	カウント情報	データなし
Book Player	しおり	設定なし
	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
メディアスタイ	ル起動	メディアランチャー
スマートバー表	示	Eメール: 差出人/件名表示
		Cメール: 差出人/本文表示
		緊急地震速報:ON LISMO楽曲情報:ON
I		LIJIVIU米世間和・UIN

Ţ	ノセット対象	機能リセット後
フォトビューアー	再生フォルダ	microSDメモリカードのカメラフォルダ ※microSDメモリカード未挿入時は、データフォルダ(本体)のフォトフォルダ
	表示画質設定	ノーマル
	液晶向き連動	ON
	起動フォルダ設定	AUTO
	音量	5
	ステータス表示切替	通常表示
音楽付スライ ドショー	再生フォルダ	microSDメモリカードのカメラフォルダ ※microSDメモリカード未挿入時は、データフォルダ(本体)のフォトフォルダ
	音楽選択	プリセットBGM:BGM OFF
	エフェクト選択	Digital Photo Frame
	表示画質設定	ノーマル
	音量	5

※1 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。

メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M414)」の有効!・アドレス帳/スケジュール/タ 番号リスト
- 「着信拒否(M43)」の指定番号 リスト
- 「緊急用位置確認(M49)」
- 「単語登録(M511) |
- ・「定型文編集(M512)|
- •「顔文字編集(M513)」
- 「ダウンロード辞書(M515) |
- 「プレフィックス設定(M561) |
- 「市外局番メモリ(M562)」
- ・プロフィール
- 待受ショートカットのユーザー! 設定アイコン*1/通知アイコン
- く使うメニューのアイコン
- ル履歴/受信メール履歴
- グローバル機能の「エリア設定」: EZナビのナビパスワード変 の手動登録エリア
- 換機能・予測変換機能の学習内 容/絵文字・記号・顔文字・デコ レーションエモジの使用履歴

- スクリスト編集中に一時的に保 存された内容
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- ・スケジュール
- タスクリスト
- 簡易留守メモリスト
- 通話音声メモ
- メ干帳
- データフォルダの保存データ^{※2}/ ユーザーフォルダのサブフォルダ 名称/クーポンフォルダのサブ フォルダ名称
- ・クイックアクセスメニューのよ :・EZwebのお気に入りリスト/ 画面メモリスト/ブラウザ履歴
- 発信履歴/着信履歴/送信メー!・EZ設定の一発ジャンプ設定
 - FZニュースFXの配信情報
 - 更/プライバシーフィルター*3
- ・文字入力の貼り付け/通常変!・いつでも位置確認のパートナー リスト/自動確認設定/許可 ユーザーリスト/確認した履 歴/確認された履歴

- ・エリア通知のエリア通知リス:・Cメールの署名**6 ト/通知した履歴/通知された!・Cメールの受信フィルター*7 履厯
- ・ 位置確認メールの送信履歴/受 信履歴
- バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動(確認 なし)
- ・安心ナビの登録情報受信: 受信 しない
- EZアプリ**⁴
- EZアプリ設定^{※5}
- ・au Media Tunerのテレビリン!・音楽付スライドショー
- au Media Tunerの放送メモリ
- ・Eメールの受信ボックス/送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/ なかよし登録の設定/フォルダ 名/フォルダロック:OFF
- ・Eメールのクイック返信の編集!**4リセットにより削除されるF7アブリにつ 内容
- Cメールの受信ボックス/送信 ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォー※6内容:登録なし ルダ名/フォルダロック: 解 除/振分け登録
- 緊急地震速報の受信履歴

- Bluetooth[®]機能の登録機器ー
- Bluetooth設定^{※9}
- ・安心ナビの音・バイブ設定:音+!・PCサイトビューアーのお気 に入り/アクセス履歴/画面 メモ/待受指定/入力履歴/ Cookie情報/ログイン情報/ 前回表示画面
 - モバイル辞書の検索履歴/単語 帳
 - ブログアップのサービス情報

 - Book Playerのしおり情報/ス クラップブックに保存された内
 - ※1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ のユーザー設定アイコンのみ削除されま
 - ※2 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い Fげ時の内容には戻りません。
 - ※3アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の 設定:受信する、指定番号一覧:登録なし
 - いては、「リセットにより削除されるEZア プリについて I(▶P.344)をご参照くださ
 - ※5 待受EZアプリ:設定OFF、待受EZアプリ起 動時間:2秒、一発起動:設定OFF

 - ※7 指定番号一覧: 登録なし ※8 登録機器一覧:登録なし
 - ※9 自機情報の自機名称:U1

Imemo

- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行しても リセットされません。

主な仕様

メインディスプレイ		3.0インチ、最大26万色	
		480×854ドット	
サブディス	スプレイ	1.1インチ、単色	
		128×36ドット	
質量		約141g(電池パック含む)	
連続通話	国内	約240分	
時間	海外	約290分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ベルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港 ※対象国は2009年9月時点	
連続待受 時間	国内	カウンター設定(▶P.190) ON時:約260時間 カウンター設定(▶P.190) OFF時:約270時間	
	海外	約90時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約170時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バいマ/香港 約280時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ベルー/ブラジル/ バミューダ諸島/ベネズエラ *対象国は2009年9月時点	

サイズ 約50mm×111mm×16.7mm (幅×高さ×厚さ) (最厚部19.9mm)



◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)*1
	添付データ*2	添付データ名(半角40文字以内)*3 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化 して2,803KB)*4
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 1,920文字以内)*5
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ* ²	添付データ名(半角128文字以内)*3 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化して2,803KB) 1メールあたり最大3MB
受信ボックス	保存容量	約3,220KBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1,880KBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

- ※1本文を装飾する場合は、最大で全角2.482文字まで入力できます。
- ※2添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。

送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.367「Eメールの詳細情報」)

- ※3 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※4本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
- ※5 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件

緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約360MB*1/254件

※1 EZアブリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアブリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■カメラ

撮影素子 有効画素数		CMOSイメージセンサー	
		約514万画素	
フォト	撮影サイズ	壁紙(標準) 240×320*1 壁紙(ワイド) 480×800*1 壁紙(フルワイド) 480×800*1 480×854*1 0.3M 640×480 1M 1.280×960 2M 1,600×1,200 2M(ワイド) 1,920×1,080 3M 2,048×1,536 5M 2,592×1,944	4.0倍ズーム 20段階 1.52倍ズーム 6段階 1.41倍ズーム 5段階 2.0倍ズーム 10段階 2.0倍ズーム 10段階 1.52倍ズーム 6段階 1.32倍ズーム 4段階 1.23倍ズーム 3段階 ズームなし
	撮影可能 枚数	最大約4,168枚** ² (壁紙(フルワ	イド)の場合)
ムービー	録画 モード	高品質L(横176×縦144) ビデオQVGA(横320×縦240) ビデオVGA(横640×縦480)	6.5倍ズーム 27段階 4.0倍ズーム 20段階 2.0倍ズーム 10段階
	録画時間	高品質L:最大15秒 ビデオQVGA:最大約120分* ³ ビデオVGA:最大約90分 ^{*3}	
	録画可能 件数	最大約2,364件* ² (高品質Lの場	合)

- ※1「連写」の場合は、「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」「壁紙(フルワイド)」と同様です。
- ※2撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※3市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存している子の他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約360ME	3 ^{*2}
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5,000枚 (23KB程度)
		壁紙(ワイド) 480×800	約4,168枚 (84KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	約4,168枚 (84KB程度)
		0.3M 640×480	約4,864枚 (71KB程度)
		1M 1,280×960 (ファイン)	約874枚 (399KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマル)	約1,346枚 (259KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファイン)	約543枚 (643KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約841枚 (415KB程度)
		2M(ワイド) 1,920×1,080 (ファイン)	約543枚 (643KB程度)
		2M(ワイド) 1,920×1,080 (ノーマル)	約841枚 (415KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファイン)	約346枚 (1,007KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマル)	約536枚 (649KB程度)
		5M 2,592×1,944 (ファイン)	約217枚 (1,608KB程度)
		5M 2,592×1,944 (ノーマル)	約337枚 (1,034KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	高品質L(15秒)	約2,364件 (150KB程度)
		ビデオQVGA(30秒)	約218件 (1,700KB程度)

ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	ビデオVGA(30秒)	約70件 (5,300KB程度)
ユーザー	フォルダ件数	10件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ボックス	最大5,000件	
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件	

- **1 EZチャンネルプラス、EZニュースEX、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアブリの使用容量により減少します。



o memo

◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	DBEX ON時:約4時間00分 DBEX OFF時:約4時間00分
	DBEX ON時:約4時間00分 DBEX OFF時:約4時間00分

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件*1
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ 件数	900件
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字** ²
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件**3
	1データ最大サイズ	約2GB

^{※1} 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。また、「LISMO]フォルダ内の「ミュージック」サブフォルダには著作権保護機能対応データのみで最大3,000件保存できます。

^{※2} 本製品では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

^{※3「}ワンセグ録画データ」と「外部録画データ」内データを合計した件数です。

索引

数字/アルファベット

001国際電話サービス	.103,220
au ICカード	59、66
エラー	65
取り付け	68
取り外し	67
au Media Tuner	256
BGM再生	260
EZチャンネルプラス	262
おでかけ転送	
3,256,	264,293
オフタイマー	266
音声設定	265
画像保存	264
画面設定	265
着せ替え設定	265
キャプチャ	264
再生	264
視聴予約	262
字幕設定	265
初期設定	258
設定	265
タイムシフト再生	.260、266
チャンネル設定	266
通信確認設定	266
データ放送	260
データ放送設定	266
テレビに表示	242
テレビリンク	261
テレビ(ワンセグ)	258
番組スピードサーチ	263

	$-\!\!-\!\!\!-$
番組表	262
メモ保存	
リモコン番号変更	
履歴送信設定	
録画	
録画先設定	
録画予約	
au one My Page	
au one データフォルダ	
My Page更新通知	
お気に入りURL	
au one カレンダー	
au one データフォルダ	.279
au one メール	
au Smart Sports Run&Walk	(
	189
BEAT RUN	189
Karada Manager	191
カロリーカウンター	190
体組成計連携	191
パーソナルトレーナー	189
フリーラン	189
ペースメーカー	189
auオンラインマニュアル(M#3)
	.355
au証明書	.345
auで着信確認	105
auのネットワークサービス	.213
au.NET	229
EZ待ちうた	
PacketWIN	
遠隔操作サービス218	221

	の田寸番リーレス	८13
	お留守番サービス総合案内	
		214
	海外の電話へ転送	220
	ご利用パケット通信料	228
	三者通話サービス	223
	受信拒否リスト	227
	選択転送	220
	蓄積停止	217
	着信お知らせ	
	着信転送サービス	219
	通話明細分計サービス	227
	データ通信サービス	228
	伝言お知らせ	215
	伝言の録音	215
	転送停止	221
	パケット通信	228
	発信番号表示サービス	223
	番号通知リクエストサービ	ス
		224
		4
	フル転送	220
	ボイスメールの録音	220 215
		220 215
	ボイスメールの録音	220 215 ビス
	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 無応答転送	220 215 ビス 226 219
	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー	220 215 ビス 226 219
	ボイスメールの録音	220 215 226 219 226
	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 	220 215 226 219 226
3lu	ボイスメールの録音	220 215 ビス 226 219 226
3lu	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 無応答転送 迷惑電話撃退サービス 訪り込通話サービス letooth [†] 機能	220 215 226 219 226 219 221
3lu	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 無応答転送 迷惑電話撃退サービス 話中転送 割込通話サービス letooth [®] 機能 確認画面表示 機器アドレス	220 215 226 219 226 219 221 296
3lu	ボイスメールの録音 待ちうた情報お知らせサー 無応答転送 迷惑電話撃退サービス 訪り込通話サービス letooth [†] 機能	220 215 226 219 226 219 221 296
3lu	ボイスメールの録音	220 215 ビス 226 219 221 221 296 303 297
3lu	ボイスメールの録音	220 215 ビス 226 219 221 221 296 303 297

七切中来井 ブフ

212

設定	302
ダイヤルアップ接続	300
探索受付	302
着信音設定	302
データ受信	302
データ送信	301
登録	298
登録機器一覧	298
認証パスワード	298
パスキー	298
ハンズフリー通話	300
プロファイル	297
ワイヤレス出力	300
BRAVIA・スライドビデオ	73
Cメール	144
1行/3行表示切替	148
Cメール安心ブロック機能	154
Cメール作成	150
Cメール設定	154
EZwebで接続	150
Eメール作成	
microSDへ移動148、	149
microSDヘコピー148、	149
PCサイトビューアー接続	150
アイコン	147
アドレス詳細表示	148
アドレス帳へ登録	150
音声電話	150
緊急地震速報	152
コピー	
コピーして編集148、	149
受信	
受信フィルター	155
受信フィルター登録	
148、149、	150

受信ボックス	146
署名	.154
新規作成	144
選択保護/解除	.148
送信結果詳細148、	149
送信ボックス	146
蓄積機能	154
デコレーションアニメ作成	
	.150
表示件数切替え	.151
フォルダ移動148、	149
フォルダ削除	.151
フォルダ作成	.151
フォルダ設定リセット	.151
フォルダ内全件削除…148、	151
フォルダ並び替え	.151
フォルダ表示	.154
フォルダ名編集	.151
フォルダロック	.151
ぷりペイド送信	.145
振分け登録	.151
編集148、	149
返信	.148
保護/保護解除	.149
本文操作	.149
メール件数確認	.154
メール再振分け	.151
メール削除	
文字サイズ	
ール受信(M215)	
規格	
FeliCa	
auケータイクーポン	
EZ FeliCaサイトへ接続	
F7 FeliCaデータ移行	198

FeliCaマーク	.200
アプリ一覧	.199
音・バイブ設定	.202
各種設定	.199
クイック解除	.200
クイック解除時間	.201
クーポンフォルダ	.203
クーポン保存設定	.202
コンビネーション	.199
コンビネーションバイブ	.200
重複判定設定	.203
取得設定	.202
接続設定	.203
データ移行設定	.200
ナビ連携URL設定	.203
メモリ使用状況	.199
リーダー/ライター	.200
EZweb	.156
au one トップ158、	162
auお客さまサポート	.159
EZweb専用通信料金	.156
EZ設定	.164
EZ設定確認	
PCサイトビューアーに切替	
	.162
SSL/TLS	.156
URLお預り	.163
URLダイレクト入力	
157、	162
一発ジャンプ設定	.165
エリア情報送出設定	.165
お預りURL確認	.163
お気に入り登録	.162
お気に入りリスト	.162
画面メモへ保存	.162

画面メモリスト163	
サーバ証明書表示162	
詳細/編集163、164	
ショートカット登録163	
初期設定64	
新規登録163	
前回画面表示157	
タイトル表示設定164	
タイムアウト設定165	
ダウンロード予約158	
通話料·通信料159	
データフォルダへ保存162	
添付データ再生設定164	
トップメニュー・検索158	
並び替え163	
バージョン情報165	
フォルダ移動163	
フォルダ新規作成163	
ブラウザメニュー162	
ブラウザ履歴157	
ブラウザ履歴クリア157	
ブラウザ履歴クリア設定164	
ページ更新162	
ページ情報表示162	
ページスクロール設定164	
文字サイズ設定164	
文字列コピー/検索162	
有料サービス情報160	
料金プラン161	
割引サービス161	
EZweb制限(M422)342	
EZweb表示(M333)338	
EZアプリ(BREW®)184	
au Smart Sports Run&Walk	

BGM冉生設定196
EZアプリを探そう!185
Gガイド番組表リモコン192
QUICPay™(クイックペイ)
193
アプリ自動並べ替え187
アプリ並べ替え187
一発起動解除187
一発起動切替187
一発起動に設定187
オープンアプリプレイヤー
195
起動186
システム情報196
システム設定196
自動一時停止設定197
じぶん通帳188
詳細情報187、196
びウンロード用アプリ185
グリンロート用アフリ185 てくてくエンジェルM体験
195
バーコードリーダー&メーカー
191
バージョンアップ確認187
バックアップ196
バックグラウンド受信設定
196
フォルダ使用状況187
待受EZアプリ解除187
待受EZアプリ起動時間188
待受EZアプリ切替187
待受EZアプリに設定187
メモリカード197
モバイルSuica193

リアルサッカー2009 3D	今いる場所の地図175	GPS情報183	全受信135
194	エリア通知179	microSDへ保存127	選択受信125
EZアプリ制限(M425)342	ケータイ探せて安心サービス	PCサイトビューアーで接続	選択保護/解除125
EZアプリリセット(M454)344	181	130	装飾データ削除129
EZ+60	現在地メニューURL182	PCメールで返信129	装飾表示130
EZ接続画面(M315)337	声de入力機能177	URLコピー131	送信·作成設定136
EZチャンネルプラス166	サービス接続設定182	アイコン123、124	送信ボックス122
Myチャンネル169	災害時ナビ180	宛先115	ソート125
お知らせ167	地図ビューアー180	アドレス詳細表示126	その他の設定140
更新チェック170	地図フォルダ176	アドレス変換送信137	その他の設定の確認141
サイトへ接続170	ナビゲーションサイトを探す	一時停止119、129	データフォルダへ保存127
自動更新チェック170	175	一覧表示132	テキスト表示130
手動更新チェック確認170	ナビパスワード178	インフォボックス133	デコレ&絵文字送信119
詳細情報170	ナビパスワード変更182	上書き保存119	デコレーションアニメ
設定170	プライバシーフィルター182	ガイド表示136	117,121
番組お知らせ機能168	EZ==-ZEX171	クイック返信128、137	デコレーションアニメ表示
番組ガイド168	EZパスワード50	コピー130、131	136
番組解約168	EZムービー165	コピーして編集125、129	デコレーション画像保存129
番組継続170	EZムービーポータルサイト	再開119、129	デコレーションメール116
番組再生169	165	差出人·件名受信135	転送129
番組データ移動170	再生166	差出人件名詳細125	添付/ラッピング115
番組登録168	ハイパーリンク166	差出人名称136	添付自動受信136
マルチフォルダ169	Eメール114	指定全受信135	添付データ121
EZナビ175	au one メールへ自動保存…141	自動転送先141	テンプレート保存 1 19、130
3Dナビ機能177	au one メールを確認142	受信120	テンプレート読み込み119
EZ助手席ナビ178	auのメルマガサービス設定	受信·表示設定135	電話発信/Cメール130
EZナビウォーク176	141	受信ボックス122	電話番号コピー130
EZナビ設定181	Dアニメ全員返信128	初期設定64	なかよし登録133
GPS情報183	Dアニメ返信128	署名137	なかよしボックス132
GPS情報通知設定181	EZwebで接続130、131	新規作成114	非対応機向け送信119
GPSメールURL182	EZナビウォーク131	新規保存119	表示切替126
安心ナビ178	Eメールアドレスの変更141	新着メール問合せ122	表示件数切替え135
安心ナビ設定182	Eメール設定135	全員へクイック返信128	ファイル情報表示130
位置確認メール179	Eメール設定確認135	全員へ返信128	フォルダ移動125、129
いつでも位置確認179	Eメールヘッダ情報表示141	全件保護解除125	フォルダ削除134

フォルダ作成134
フォルダ設定リセット
132,133
フォルダ内全件削除
131,133,134
フォルダ表示 125、136、137
フォルダ名編集
131,133,134
フォルダロック132
振分け登録132
編集125、129
返信128
返信先アドレス136
返信メール引用137
冒頭文137
保護129
保護解除129
本文指定コピー130
本文転送129
メールサーチ126
メール再振分け131
メール自動受信135
メール受信方法135
メールフィルター138
メールマーク127
文字サイズ130
ラッピングメール 1 16、121
ラッピングメール表示136
Eメール受信(M212)333
FeliCaマーク60
FeliCaロック(M412)65、200
GLOBAL PASSPORT GSM 68
GSM68
LISMO243
AVI S設定246

BGM再生	.251
Bluetooth機器設定	.296
LISMO Port	.243
LISMOX=1	.243
アーティスト一覧	
明るさ設定	
アルバム一覧	
うたとも®	
オートOFF設定	
音楽を楽しむ	
楽曲検索	
壁紙保存	
サービス利用確認設定	
最新音楽情報	
最新書籍情報	
最新ビデオ情報243	
サイトリンク	
サウンド設定	
詳細情報	
情報ウィンドウ利用確認設	
	_
スクラップ	
スクラップブック	
設定	
全曲一覧	
操作ガイド	
ソート	.246
着うたフル [®]	011
着うた保存	
	.247
チャプター表示	.247 .245
チャプター表示 電子書籍コンテンツ	.247 .245 .253
チャプター表示 電子書籍コンテンツ 電子書籍コンテンツ検索	.247 .245 .253 .255
チャプター表示 電子書籍コンテンツ 電子書籍コンテンツ検索 トップ20	.247 .245 .253 .255 .247
チャプター表示 電子書籍コンテンツ 電子書籍コンテンツ検索	.247 .245 .253 .255 .247

ビデオクリップ	244
ビデオ再生	
ビデオサウンド設定	245
ビデオメニュー	252
ビデオライブラリ	252
ビデオを楽しむ	252
表示画質設定	246
プレイヤー情報	252
プレイリスト再生	247
プレイリスト作成	248
プレイリストに登録	246
プレイリスト編集	249
プレイリストメニュー	248
本を楽しむ	252
ミュージックメニュー	244
ミュージックライブラリ	245
ライブラリ画面	252
ランダム設定	245
リピート設定	245
レート変更	246
Media Tuner制限(M426)	342
microSDメモリカード	285
DPOFプリント予約	293
microSD使用状況	288
microSD初期化	288
microSDデータフォルダ	289
microSD内移動/コピー	
microSDメニュー	288
PCフォルダ	291
SD-Videoフォルダ	293
暗号化	
インデックスプリント	293
カメラフォルダ	
スタンダードプリント	294
セット	

著作権保護機能対応データ

	286
取り外し	287
パソコンで表示	÷294
バックアップ	292
ファイル変換	288
フォルダ削除	289
フォルダ作成	289
フォルダ名編集	[289
プリント予約解	解293
本体へ移動/二	1ピー290
メールフォルタ	ÿ291
予約状況確認	293
microSDメモリカ	ード挿入口 60
Myボイスメモ	311
再生	311
	311
NG音(M233)	
OK音(M232)	
PCサイトビューア	203
PCサイトビューア au one トップ	203
PCサイトビューア au one トップ Cookie	203 7204,207 211
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示	203 ² 204,207211206,211
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript	203 7204,207 7204,211 7206,211 7211
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション	203 7204,207 2011 206,211 207
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション アクセス履歴	
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション アクセス履歴 移動	
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション アクセス履歴 移動 お気に入り	
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション アクセス履歴 移動 お気に入り 各種警告表示談	
PCサイトビューア au one トップ Cookie Flash表示 JavaScript アクション、 アクセス履歴 移動アクセス履歴 移動 各種警告表示話 各種表示設定	
PCサイトビューア au one トップ Cookie	

機能設定	.21
クイックジャンプ	
検索ツール	.204
広告表示	.211
コピー	
ご利用パケット通信料	
次ページへ	.207
詳細	
初期化	.212
新規作成208、209、	210
設定	.210
前回表示画面	.204
全画面表示	.211
前ページへ	.207
ダウンロード中止	
追加	
テーマ	
バージョン情報	
表示切替	.211
表示モード	
フォルダ作成	
プレビュー	
ページ切り替え	
ページ切替	
ページ更新	
ページ情報	
ページ内検索	
編集208、209、	
ポインタ	
待受指定	
メニュー	
文字サイズ表示	
リセット	
リダイレクト	
リフレッシュ	.211

リンク	.206
リンク一覧	.207
リンク情報	.207
ルート証明書	.212
ログイン情報206、	
PCサイトビューアー制限(M42	
	.342
PCサイトビューアー通信量(M [*]	
PINコード	
PINコード設定(M47)	
PINコード変更(M471)	
PINロック解除コード51、	
"POBox Pro"	88
SAR	
Security Pass	
Set Language(M35)	
TV+	
TV内蔵アンテナ60、	
USBケーブルWIN295、	
USB充電(M574)	.350
USB充電ケーブル01	
295、350、	
USB設定(M573)	.350
あ	
アイコン	70
・	
明るさセンサ	60
アシストライト60、	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
au one アドレス帳	
Eメールアドレス	
GPS情報95、	

グループ	94
検索	96
サブメニュー	97
住所	95
詳細画面	95
赤外線送信	305
誕生日	96
電話番号	95
登録	.93,94
メモリNo	96
アドレス帳(M334)	338
アドレス帳キー	60
アドレス帳ロック(M413)	
アフターサービス	363
アプリキー	60
アラーム	318
暗証番号	50
安心ケータイサポート	363
安心ロックサービス	341
イヤホン種類(M241)	335
イヤホン設定(M24)	335
ウェイクアップトーン(M23	8)
上丰一	60
英語ガイダンス(M536)	218
英語予測	346
遠隔ロック(M414)	340
本体ロック解除	340
応答内容変更(M535)	216
オート着信(M243)	336
オートパワーオフ(M553)	348
オートパワーオン(M552)	348
オートロック(M411)	339
オープン音(M234)	
オールリセット(M455)	344

おサイフケータイ®	197
お知らせ受信(M214)	.334
おでかけ転送 3、256、264、	293
音出力先(M242)	.335
音/バイブ/ランプ(M2)	.332
お留守番着信お知らせ	106
音楽付スライドショー	.327
テレビに表示	.242
音声着信(M211)	.332
音声電話(M121)	.330
音声電話(海外)(M122)	.330
オンライン辞書	.321

か
海外でのご利用69
ガイド機能(M#)355
ガイド表示79
外部接続端子 60
外部接続端子用イヤホン変換アダプ
夕 01356、360
外部メモリ転送モード(M572)
295
カウントダウンタイマー319
顔文字編集(M513)346
学習情報リセット(M451)344

 各種申込(M16)
 332

 カメラ
 60、231

 EV値
 238

 Eメール添付
 242

画像編集	241
カメラモード	237
グラフィカルメニュー	233
再生	241
撮影サイズ	238
撮影補助線	239
撮影モード	
シーンセレクション	
自動保存設定	241
シャッター音	
使用状況	
セルフタイマー	239
測光モード	239
タイトル編集2	41,242
縦横判別	
ちらつき補正	
手ブレ補正	
テレビに表示	
テロップ編集	241
ピクチャエフェクト	
日付スタンプ	240
フォーカス設定	239
フォト画質	240
フォト撮影	234
フォト設定	239
フォトビューアー	
フォトフォルダ	240
フォトライト	239
フレーム	
プレビュー設定	
ブログアップ	241
ホワイトバランス	
ムービー設定	239
ムービーフォルダ	
ムービー編集	

ムービー録画	.235
連写	.234
録画音声	.240
録画開始/終了音	.239
録画モード	.239
カメラキー	
画面にこんな表示が出たら	64
画面表示(M3)	
カレンダー	
カレンダー表示切替え	.314
休日設定	
シークレット一時表示	.314
祝日設定	.314
簡易アンテナE	.356
簡易留守メモ	
応答時間設定	.309
応答メッセージ設定	.309
簡易留守メモ設定	.309
簡易留守メモリスト	.310
キー照明(M322)	
キー操作	
キー操作音(M231)	.335
キー名称	60
機能設定	.330
設定確認	
機能リセット(M452)344、	368
機能利用制限(M42)	.342
共通ACアダプタ01/0262、	356
共通DCアダプタ01356、	358
緊急通報位置通知	99
緊急用位置確認(M49)	.345
クイックアクセスメニュー	80
起動	80
切り替え	81

終了82
タスク切替メニュー80
よく使うメニュー80
クイックキー 60
クリア/メモキー60
クローズ音(M235)335
グローバル機能109
PRL設定113
エリア設定112
航空機モード113
手動エリア登録112
グローバルパスポートCDMA109
グローバルパスポートGSM 68
クロスコントローラー60
ケータイdePCメール143
ケータイアップデート(M581)
351
ケータイアレンジ77
ケータイスタイル61
ケータイチェックメニュー(M582)
354
圈外64
検索ウィンドウ173、336
号外ニュース受信(M216)335
候補内キー操作(M517)347
項目選択79
故障とお考えになる前に361
骨伝導レシーバマイク01
356,360
ゴムパッキン48
コンテンツパック273
さ
/ l' L+ CO

サイド決定キー	61
サイド下キー	61
サブディスプレイ	60
サブディスプレイ(M316)	337
シークレット(M427)	342
市外局番メモリ(M562)	349
時間/料金(M12)	330
時間/料金/申込(M1)	330
時刻が表示されなくなったら	65
下丰一	60
指定外Eメール受信(M213)	333
自動時刻補正(M551)65	348
自分撮りスタイル	61
充電	
充電開始音(M236)	
充電完了音(M237)	335
充電中表示(M323)	
充電ランプ	60
周辺機器	356
受話口	60
仕様	
照明(M32)	
証明書設定(M48)	345
証明書表示(M481)	
照明点灯時間	
ショッピング&オークション	170
署名PINコード	51
新着通知優先(M54)	
スケジュール	
アラーム設定	
シークレット一時表示	
登録	
フォト表示	
メモリ登録件数	
ステレオイヤホン	360

ストップウォッチ320	着信履歴	105
スピーカー 60	一覧画面	105
スマートバー	サブメニュー	107
120,146,153,251	詳細画面	105
スマートバー表示323	着信履歴/左キー	60
赤外線通信303	長時間視聴モード	2、265
赤外線受信304	通信環境確認(M571)	229
赤外線送信304	通話音声メモ	311
赤外線ポート60、303	再生	311
セキュリティPINコード51	録音	
センターキー 60	通話中ランプ(M251)	336
操作音(M23)335	通話料金表示(M13)	331
操作ガイド(M#1)355	通話料金レート(M14)	331
送出確認設定(M482)345	定型文編集(M512)	346
送話口60	ディスプレイ	60
ソニー・エリクソンTV出力ケーブル	ディスプレイ照明(M321)	338
01242,356	データの選択/削除	82
ソニー・エリクソン電池充電器セット	期限切れ削除	83
04356,359	削除	82
	複数選択	82
た	データフォルダ	267
ダイヤル発信制限(M421)342	au one データフォルタ	ž279
ダウンロード辞書(M515)346	Bluetooth送信	301
卓上ホルダ62、356	EZナビウォーク	272
卓上ホルダ用接触端子61	Eメール添付	
タスクリスト316	GPS情報	183
アラーム設定316	GPS情報編集	
シークレットー時表示317	microSDへ移動/コピ	—278
受録316	アドレス詳細表示	276
支球317 メモリ登録件数317	アフレコ編集	282
サ語登録(M511)346	アルバム公開	279
単語豆球(M5 1 1)	映像詳細表示	
地上ナンタルナレヒ放送343 着信拒否(M43)343	オートプレイ	
看信担告(M43)	拡大再生	
/目iii ノノノ DU	画像切出	275

四傢編集	28C
楽曲詳細表示	276
検索	276
再生クオリティ変更	275
再生/表示	271
サイトへ接続	
サムネイル/リスト切替え	
	271
シーン編集	282
時間指定ジャンプ	275
詳細情報	282
赤外線送信	305
全画面再生	275
ソート	276
タイトル編集	276
着うた保存	247
データお預り	279
データコピー	284
テロップ編集	281
登録	277
ファイルサイズ変換	
フォルダ移動	278
フォルダ削除	
フォルダ使用状況	284
フォルダ名編集	
プライベートフォルダ	270
ブログアップ	
ムービー編集281	.282
デコフォト	322
テレビ表示	242
テレビ(ワンセグ)	256
電源/終了キー	60
電卓	320
電池パック60	.356
赤協	257

取り付け	358
取り外し	357
電波OFFモード(M52)	347
電話	99
P(ポーズ)	100
アドレス帳引用	100
応答保留	102
海外から他国	104
海外から日本	104
簡易留守メモ応答	103
国際電話	103
着信	102,361
着信(海外から)	104
着信拒否	103
着信転送	103
着信表示	102
発信	99、361
発信メニュー	101
ハンズフリー通話	99
プッシュ信号	100
履歴引用	100
電話番号(M336)	338
統計データ送信機能(M58	33)354
時計/カレンダー	337

な

P蔵アンテナ部	59
ービパスワード	50
]本語ガイダンス(M537)	218
]本語予測	346
、力詳細設定(M516)	347
、力設定(M514)	346
、力方式	346
、力文字(M331)	338
、力要否設定(M472)	344

認証パスワード50	プロフィール(MO)	108	メール受信中画面(M314)337	区点コード	. 90
	Bluetooth送信	301	メール制限(M424)342	コピー	.91
は	GPS情報	183	メール送信中画面(M313)337	サブメニュー	. 90
	確認	108	メール表示(M332)338	修正	. 87
バイリンガル機能(M35)339	赤外線送信	305	メール履歴106	署名	. 92
パスキー50	編集	108	受信メール履歴画面106	装飾付きコピー/カット	. 92
発信キー60	ページスクロール	79	送信メール履歴画面106	定型文	. 92
発信者番号通知(M46)224	防水性能	46	メディアスタイル61	データ引用	91
発信履歴105	防犯ブザー(M26)	306	メディアスタイル起動323	貼り付け	91
一覧画面105	ポータブル充電器01	356	メディアランチャー77	パレット選択	. 87
サブメニュー107			メモ帳312	編集キャンセル	. 92
詳細画面105	ま		カレンダー登録/解除312	冒頭文	. 92
発信履歴/右キー60	_		赤外線送信305	文字種	. 86
パワーオフトーン(M239)335	マイク		データコピー284	文字種選択	91
番組スピードサーチ263	待受画面		登録312	文字入力画面	. 85
番号キー60	待受画面(M311)		メモ帳制限312	ユーザー設定	.92
ハンドストラップ取付口61	待受ショートカット		メモリリセット(M453)	予測変換	. 88
ピクトガイド(M#2)355	待ちうた設定(M22)		344,375	履歴引用	
ビデオビューアー324	マナーキー		モーションフロー2、265	文字フォント(M34)	
微灯時間338	マナーモード		文字サイズ(M33)338	モバイル辞書	
表示情報設定(M312)172、336	オリジナルマナー		文字種丰一(M518)347	モバイルブラビアエンジン	
表示パターン336	オリジナルマナー編集	308	文字入力83	C/(1/00/0C/ ±0/00/	
平型スイッチ付イヤホンマイク	サイレントマナー	308	2タッチ入力86、89	45	
356,360	通常マナー	308	英語予測86	10	
平型ステレオイヤホンマイク	ドライブ	308	英数力ナ変換86	ユーザー設定アイコン	.74
356,360	マルチキャスト通信	167	英数777 发换	ユーザー補助(M5)	346
フェイク着信306	メインディスプレイ	60	絵文字		
フォトビューアー325	メインメニュー	75		6	
テレビに表示242	BRAVIA	75	の好みハレット92 顔文字90	_	付 336 録
フォトライト 60	ericle	75		ランプ設定(M25)	
不在お知らせ(M252)336	PlayNow	75	カット91	リセット(M45)	3/4
プライバシー/制限(M4)339	Sports		かな入力86	利用許諾契約	
ブラビアポストカード322	TV Style	75	漢字変換	料金照会(M11)	
プレフィックス設定(M561)349	でか文字		キー割り当て83	履歴(M335)	
プレミアムEZパスワード50	変更		記号90	ルート認証局(M483)	
ブログアップ322	メールキー		クイック選択86	留守伝言再生(M531)	²¹⁶ 387

留守番開始1(M532)214
留守番開始2(M533)214
留守番停止(M534)214
レシーバー60
レンズ部(カメラ)60
連続通話時間 62
連続待受時間62
ローミングエリア情報113
ロックNo50、82
ロックNo.変更(M44)34
ロックレバー46、60、357、358
わ
割込通話開始(M538)22
割込通話停止(M539)22

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この 「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が 定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意 味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通 信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属 するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、 他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することな どができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」とい います。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指し ます。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検 索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパー トナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但 し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検 索端末 といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消さ れるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検 索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末にお いて、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び 検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、 継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからイン ターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の 許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン 用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録 が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコ ンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができ る機能。

- 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号 を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当 該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検 索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定め る手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた 日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月 までの間、月額315円(ごれに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用 料 | といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビ いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料とし て1ヶ月分の利用料を弊計等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたしま す。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている 場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別 に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社 等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいま す。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞があ る場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適 切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す るために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別 に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となる パスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきま す。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと 弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した 場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス 389

- ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある 場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその慮がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末 の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者 に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三 者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検 索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者 から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
- (7)検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。) は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができませ
 か。
- ・ お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。

削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。

- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
 - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、FZアプリ通信料/パケット通信料が課金さ れます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知 Iのエリア通知リストに設定されて いるアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。

- ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- ・ 「安心ナビエリア通知 | アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
- ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件 での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況 が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があり ます。



「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社1とい います)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション |といいます)を利 用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったF7アプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ h.

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限と して、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 青仟を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 ト-

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」とい います)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を 利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BRFW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ ho

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には、東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 ト-

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下[当社]といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当 社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプ リケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービーくお問い合わせ先:0422-76-1700> (以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する [QUICPay]アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社が提供する「QUICPay」をEZアブリ(BREW®) 対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のブロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ (BREW®) 対応端未機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ (BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-W F-

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機権」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウン ロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

(1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。

- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗話番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロー ドした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。

(3) 当行以外の第三者の青に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更 日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お 客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作し ないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリ は、データ量が比較的多いため「通信料の日安」にて通信料をご確認の上ダウン ロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する 場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他 の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本ア プリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去 されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合 には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウン ロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さ まセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡す るとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止 のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちF7番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規 約:振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん 銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日お

よび変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は 変更後の内容により取扱うものとします。

-以 上-

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.ip> (以下「当社 | といいます)が提供する [au Smart Sports Run&Walk] を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はお客様がダウンロードを行ったFZアプリ(BRFW®)対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、当社はF7 WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該指害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過 失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下 「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ (BRFW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロ フィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送 信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上の みでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で 転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ (BRFW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケー ションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セル ラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお

解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 ト-

EZニュースEX 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い 合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュース EXJ(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本 アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、 ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といい ます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用 するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利 用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用し て本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生 したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合がありま す。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品 質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いい ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下 「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停 止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ とができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害 を被った場合は、弊社は、F7 WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過 397

失に基づく損害については、この限りではありません。

(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社 (連絡先:au電話から157) (以下[当社]といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下[本アプリケーション]といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、FZアブリ(BREW®)対応端末機器から、FZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したFZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 (連絡先: a u 携帯電話から 157) (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの 位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ FeliCaご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1.EZ FeliCa 対応サービスについて

- EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話(EZ FeliCa対応の au携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用 したサービスをいいます。
- 2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2.FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ 移行」(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さ まのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書 き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。

- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、 毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さま に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa 対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCa チップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの 移し替え等を行うことはできません。
- 7. 「EZ FeliCaデータ移行」とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内のデータを、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチップ(以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができます。「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内のアータは移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化さ

れる場合があります。また「FZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は、 移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先 移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在 している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。 「EZ FeliCaデータ移行 | 実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利 用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除 し、再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由によ り「EZ FeliCa データ移行 IにおいてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等 のバリューデータ(以下、バリューデータといいます)及びSPから付与された ID:会員番号等のデータ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、 毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリューデータ及びID等データを SPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損 害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等 データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものと し、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものと します。また、FZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリ ケーションの対応状況などにより、「FZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけ ない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等に ついては、「FZ FeliCaデータ移行」で利用時に当社又は当社代理店が提示する 承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送 信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

 お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。 FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了強ください。

- 2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了深ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau 通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用 及びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店によ り当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデー タを消去する必要がありますのでご了承ください。

リアルサッカー2009 3D 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがゲームロフト株式会社 [連絡先: E-mail: support_jp@gameloft.com] (以下、「当社] といいます) が提供する「リアルサッカー2009 3D] (以下、「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本契約書の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権を含む一切の権利は、当社又は第三 者に帰属します。

- (2) 本アブリケーションは一部無料機能が搭載された体験版となり、全機能が利用できる製品版の「リアルサッカー2009 3D」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要となります。
- (3) お客さまは、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器 「SOYO2|以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はその恐れがある行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) お客さまは本アプリケーションをインストールした「SOYO2」端末機器上でのみお使いいただけます。
- (6) 本アプリケーションは、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ接続する場合があり、その場合は別途通信料がかかります。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく、改訂、追加又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

てくてくエンジェルM体験 利用許諾契約

このEZアブリ(BREW®)は有料(月額課金)アブリケーションです。 ブレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアブ リ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電 話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワード を入力された場合も同じです)。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用規約

お客さまが株式会社ハドソン{連絡先:011-821-0182 support@chapp. hudson.co.jol(以下「当社]といいます)が提供する「てくてくエンジェルM体験」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を選諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、会員認証のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様へ 損害を被った場合は、当社は、本アブリケーション利用料に相当する金額を 上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大 な渦失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関 与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2009年9月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)















NetFront Browser



NetFront SMIL Player

NetFront Sync Client













Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2009 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

- 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plusを搭載しています。
 Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.
- ・ QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash[®] Lite™テクノロジーを搭載 しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromedialはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

• OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。

会社アプリックスの商標または登録商標です。

- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式
- 本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

copyright@ 1996-2009 ACCESS Co., LTD.

 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
 Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。 Copyright © 2004-2009 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Client を搭載しています。

Copyright @ 2004-2009 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
 Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- DBEX[™][DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイマジック社)独 自の再生帯域拡大技術の商標です。
- Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。
 Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

- ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。
 - お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) \rightarrow [U1] \rightarrow [その他] \rightarrow [ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]
- 静止画手ブレ補正は、株式会社モルフォのPhotoSolidを使用しています。 PhotoSolidは株式会社モルフォの登録商標です。
- ・当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004
 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004
 Gracenote. This product and service may practice one or more of the
 following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
 #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued
 or pending. Services supplied and/or device manufactured under license
 for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.
- Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
 - BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- 「PlayNow」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標です。
- 「BRAVIA」、「ブラビア」、「ATRAC」、「モーションフロー」、「POBox」、「POBox Pro」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- 「メディアランチャー」、「Media Launcher」、「エリクル」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

- 「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- ・「着うた[®]」「着うたフル[®]」「着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの商標または登録商標です。
- 「mora | は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- うたとも[®]は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- 「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
- ・ 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・ 「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 分は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- microSDHCロゴは商標です。
- "Bluetooth" はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

携帯電話機の比吸収率などについて

★Mobile Phone GSM/GPRS 900/1800/1900

|携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種BRAVIA® Phone U1の携帯電話機は、国が定めた電波の 人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機BRAVIA® Phone U1のSARは0.402W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:
 - http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm
- 社団法人電波産業会のホームページ:
 - http://www.arib-emf.org/index02.html
- auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

United States & Canada

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The BRAVIA® Phone U1 mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the safe and efficient use chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is $0.56~W/kg^*$, and when worn on the body is $0.59~W/kg^*$ for speech and $0.63~W/kg^*$ for data calls. Body

worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with a Sony Ericsson accessory supplied with or designated for use with this phone. It is therefore recommended that only Ericsson and Sony Ericsson original accessories be used in conjunction with Sony Ericsson phones.

**Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea after searching on FCC ID PY7A6880002. Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.ctia.org.

- * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- ** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When your phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body. Use of the phone other than as tested may impact SAR and result in non-compliance with such RF exposure limits.

For more information about SAR and radio frequency exposure go to: www.sonyericsson.com/health.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- Warning! May explode if disposed of in fire.
- · Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +35°C (+95°F).
- · Do not expose to flames or lit tobacco products.



- Do not drop, throw or try to bend the product.
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product.



- Consult with authorized medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.

- Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children



Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 22cm (8.7 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/ Sony Ericsson does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/Sony Ericsson does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only KDDI original accessories. KDDI/Sony Ericsson does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment



Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Ericsson call centre. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

Disposing of the battery



Check local regulations or call a Sony Ericsson call centre for information. Never use municipal waste.

Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- · Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- . Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- · Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Ericsson does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.